

Centrale filaire VERITAS-R8+

Code : 26216

Texecom

Centrale filaire 8 zones à clavier déporté.
Huit codes d'accès différents. Chaque zone
peut être définie séparément parmi 8
combinaisons.

149,92 €_{HT}

179,90 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Centrale 8 zones à clavier déporté (touches illuminées). Huit codes d'accès différents.

Chaque zone peut être définie séparément parmi les combinaisons suivantes : appuyer pour armer - entrée inhibée - garde - incendie - autoprotection - entrée/sortie - panique - clé déportée.

Fonctions :

- Avertissement sonore si une zone est ouverte lors de la mise en marche
- Mise en service totale ou partielle
- Exclusion manuelle de zones
- Réarmement automatique après alarme
- Mode carillon programmable sur une ou plusieurs zones
- Historique des 7 dernières activations d'alarme
- Fonction Test de détection. Fonction Test sirène et flash

Connectique :

Entrées :

- 8 zones totalement paramétrables à temporisations programmables
- configuration différente possible des zones en marche totale ou partielle
- câblage des zones en NF ou EOL (résistance fin de ligne)

Sorties :

- 1 sortie sirène extérieure et/ou flash (+ sirène intérieure commune)
- 1 sortie pour haut-parleurs
- 1 sortie positive programmable

Contenu :

- 1 x alarme Veritas R8+
- 1 x clavier déporté
- 1 x guide d'utilisation en français

Remarque :

Le raccordement au secteur 230 Vac doit être réalisé par un professionnel qualifié.

Caractéristiques :

- Alimentation : 230 Vac
- Intensité disponible pour périphériques : 600 mA
- Consommation clavier déporté : 70 mA
- 6 claviers déportés maximum
- Dimensions :
 - centrale : 282 x 225 x 80 mm
 - clavier : 140 x 105 x 35 mm
- Température de service : -10°C à +50°C

Référence Texecom : Veritas R8+