

Bouton-poussoir bipolaire IP67 BT22C-L-R

Code : 07585

Bouton-poussoir bipolaire avec enclenchement. Ce bouton IP67 est en acier inoxydable et comporte une LED rouge sous la bague. Joint d'étanchéité inclus.

8,25 €_{HT}

9,90 €_{TTC}

Description

Bouton-poussoir bipolaire **avec enclenchement**. Ce bouton IP67 est en acier inoxydable et comporte une LED rouge sous la bague. Joint d'étanchéité inclus.

Livré avec cordon de raccordement:

- Longueur: 150 mm.
- Nombres de contacts: 4 conducteurs de section 1,5 mm².
- Connecteur: pour les 4 cosses 4,8 mm du bouton-poussoir.
- Sortie: vers fils dénudés.

Remarque: la LED témoin entre les pôles limite le pouvoir de coupure à 8 Vcc/Vac.

Caractéristiques:

- Contact: OFF-ON
- Brochage: 2 x NO
- Pouvoir de coupure: 15 A/8 Vcc ou Vac
- Couleur : Led rouge
- Indice de protection: IP67
- Diamètre de perçage: Ø 22,2 mm
- Dimensions: Ø 25 x 34,5 mm
- Poids: 42 g