

Servomoteur FB5311M-360

Code : 38006

Feetech

Servomoteur digital Feetech à rotation continue disposant d'un couple très élevé et d'une pignonnerie métallique.

20,00 €_{HT}

24,00 € _{TTC}

Description

Présentation et fonctionnalités :

Servomoteur digital Feetech à rotation continue disposant d'un couple très élevé et d'une pignonnerie métallique.

Une broche de retour (feedback) permet de connaître la position du servomoteur.

Connectique :

L'alimentation et le signal de commande sont accessibles sur un connecteur JR. Le signal de retour est disponible sur un quatrième fil.

Contenu :

- 1 x servomoteur FB5311M-360
- 1 x jeu de palonniers
- 1 x jeu de vis

Caractéristiques :

- Alimentation : 4 à 8,4 Vcc
- Course : rotation continue
- Consommation à 6 Vcc :
 - à l'arrêt : 6 mA
 - à vide : 200 mA
 - nominal : 650 mA
 - bloqué : 1,7 A
- Couple à 6 Vcc :
 - nominal : 5 kg.cm
 - bloqué : 15,5 kg.cm
- Vitesse à vide : 50 tr/min
- Longueur du cordon : 300 mm
- Axe de sortie : 25 dents - Ø 5,9 mm
- Température de service : -20 à 60 °C
- Dimensions: 40 x 20 x 39 mm
- Poids: 65 g

Référence Feetech : [FB5311M-360](#)