

Sonde de température AS01

Code : 38466

Dragino

Sonde de température optionnelle AS01 à connecter au module LoRaWAN LHT52 ou LHT65. Cette sonde permet de déporter la mesure de température de ces modules.

4,33 €_{HT}

5,20 € _{TTC}

Description

Présentation et fonctionnalités :

Sonde de température optionnelle AS01 à connecter au module LoRaWAN [LHT52](#) ou [LHT65](#) (nécessite le retrait de la sonde par défaut).

Cette sonde permet de déporter la mesure de température de ces modules.

Programmation et communication :

Dragino propose un [guide d'utilisation](#) facilitant la configuration du module LHT52 combiné à cette sonde via la plateforme [TheThingsNetwork](#).

Connectique :

Cette sonde se raccorde au module LoRaWAN via un cordon USB Type-C de 2 m.

Remarques :

Les modules LoRaWAN [LHT52](#) et [LHT65](#) ne sont pas inclus.

L'utilisation de ce capteur avec un module LHT65 nécessite de retirer le capteur installé par défaut.

Caractéristiques :

- Alimentation : via le port USB Type-C
- Plage de mesure : -55 à 125 °C
- Précision de mesure :
± 0,5°C de - 10°C à 85 °C
± 2°C de - 55°C à 125 °C
- Résolution : 0,0625 °C
- Longueur du câble : 2 m

Référence Dragino : AS01

Ressources

- [Guide d'utilisation LHT52](#)